


Портативна зварка для Li-Ion акумуляторів

Дана портативна зарядка підходить для зварювання Li-Ion акумуляторів типу 18650/26650/32650 та ін.

В якості джерела живлення можна використовувати будь-який акумулятор з напругою 12-15В та пусковим струмом від 90 до 130А. При нижчій силі струму зварочний апарат працювати належним чином не буде. При потрібній силі струму легко можна зварити нікелевий лист товщиною 0,1-0,12мм.

Рекомендуються до використання наступні види батарей:

- Свинцево-кислотна АКБ з високою продуктивністю і низьким внутрішнім опором (внутрішній опір має бути нижчим за 10мОм, а струм розряду – більше 90А), наприклад, новий стартовий автомобільний акумулятор)
- Зборка з літєвих акумуляторів з ємністю 3,5-5,5Ah, з'єднаних по схемі 3S з розрядним струмом близько 45С
- Зборка з акумуляторів 18650 сумарною ємністю 30-35Ah



Комплектація: плата-контролер, зумер (пищалка), 2 проводи з щупами (12AWG), 2 проводи для підключення до джерела живлення (10AWG), кріплення, нікелева стрічка товщиною 0,1мм, 2 термоусадочні трубки.

Функціональні кнопки:

1. Використовується для увімкнення
2. Використовується для перемикання режимів. При ввімкненні живлення за замовчуванням установлений перший режим. Натисніть кнопку та утримуйте протягом 2х секунд, щоб перемкнути режим. Режим перемикається на наступний і змінюється звуковий та світловий супровід. На другому режимі світло діод блимає двічі і пищалка двічі пищить, на третьому – тричі і т.д. Всього в зварочному апараті 5 режимів. Інтенсивність точеної зварки поступово підвищується від 1 до 5 режиму. Після 5го режиму натисніть та утримуйте кнопку знову. Зварочний апарат вимкнеться. У вимкненому стані натисніть кнопку увімкнення і пристрій знову повернеться до 1го режиму.

Гарантія: 3 місяці

Дата продажу: _____ № чеку: _____